

## Delock 3G-SDI razdvajač 1 ulaz > 8 izlaz

### Opis

Ovaj SDI razdvajač tvrtke Delock može se koristiti za primanje signala jednog SDI izvora ulaza (npr. DVR), HD-SDI kamere ili drugog SDI uređaja, do osam različitih ulaznih uređaja kao što su SDI monitori.



### Tehnički podaci

- Priključak:  
Ulaz:  
1 x BNC ženski (3G-SDI)  
1 x 5 V DC utičnica  
Izlaz:  
8 x BNC ženski (3G-SDI)
- Podržana rezolucija:  
SD 480i, 525i i 625i  
HD 720p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz  
HD 1080i 50, 60 Hz  
HD 1080p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz
- čvrsto metalno kućište
- Utrošak snage: maks 1,8 W
- Mjere (DxŠxV): oko 257 x 133 x 26 mm

### Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:  
iznutra:  $\varnothing$  oko 2,1 mm  
izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm  
duljina: oko 9 mm

### Sadržaj pakiranja

- 3G-SDI razdvajač
- Napajanje

### Slike



### Predmet br. 93253

EAN: 4043619932535

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box